

EPIISO®

RUS



## EPF-245

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ  
РУЧНОЙ

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	Алюминий
Размеры:	146x40 мм
Вес:	212 г (с аккумулятором)
Тип светодиода:	LUMINUS SST40 10W CREE XPE (зелёный) CREE XPE (красный)
Источник питания:	Аккумулятор (съёмный)
Параметры аккумулятора:	18650 Li-Ion, 3.7V, 2200mAh
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5V 2A
Время заряда:	~1.5 h
Степень защиты от пыли и влаги:	IP66

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фонарь EPIISO EPF-245
2. Аккумулятор EPIISO 18650 2200mAh 3.7V
3. Ремешок на запястье
4. Кабель USB - USB Type-C
5. Запасные резиновые уплотнители
6. Руководство пользователя / Гарантийный талон

### ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Для замены аккумулятора, необходимо открыть нижнюю крышку фонаря против часовой стрелки.

Аккумулятор вставляется контактом (+) в сторону к головной части фонаря. На нижней части контакт (-).

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

**HIGH** – высокая яркость  
**MIDDLE** – средняя яркость  
**LOW** – низкая яркость  
**STROBE** – мигание

Чтобы **включить фонарь** нужно нажать Кнопку 1. Фонарь включится в **режиме HIGH**. Одинарные кратковременные нажатия Кнопки 2 будут переключать режимы на следующие **MIDDLE** и **LOW**.

Для активации **STROBE** необходимо удерживать Кнопку 2 в любом из режимов, а также когда устройство выключено.

Поворотным переключателем можно **выбрать светодиоды**: основной белый свет (W), красный (R), зелёный (G).

Режимы	WHITE			
	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
Яркость, Лм	1500	800	140	есть
Время работы, ч	1	1.5	6	-
Дистанция, м	480	230	120	-

### ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



### ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо отвернуть поворотное защитное кольцо и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда около 1.5 часа.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают зеленым светом. Когда все 4 индикатора будут непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

- 4 деления – 100% зарядки; 2 деления – 50% зарядки;  
3 деления – 75% зарядки; 1 деление – 25% зарядки.  
1 красный мигает – заряд батареи почти израсходован



Режимы	GREEN				RED			
	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
Яркость, Лм	100	55	10	есть	100	35	18	есть
Время работы, ч	4	8	48	-	4	8.5	22	-
Дистанция, м	150	100	40	-	200	110	50	-

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически подзаряжать аккумулятор.

Не используйте элементы питания, отличные от указанных в технических характеристиках.

Рекомендуется периодически смазывать резиновые уплотнители и резьбовые части фонаря. При повреждении резиновых уплотнителей, необходимо их заменить.


Не разбирайте головную часть фонаря и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Фонарь выделяет большое количество тепла, вследствие чего происходит сильный нагрев корпуса, будьте осторожны.

Запрещается пользоваться фонарём в критической близости с легковоспламеняющимися веществами.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.



### ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 3 года. Гарантия на аккумулятор - 1 год. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае неисправности светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

Уполномоченная организация / импортёр в РФ: ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Нинбо Бегония Электроникс Ко., Лтд, ул. Шидай Восточная, д. 416, район Таоюань, уезд Нинхай, город Нинбо.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.



epilso.ru

EPIISO®

Модель  
Model  
Фонарь EPIISO EPF-245

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
WARRANTY CARD

Дата продажи  
Date of sale

Место продажи  
Place of sale

Дата обмена / возврата  
Date of exchange / return

Печать магазина и подпись продавца  
Store stamp and seller's signature

**EPIISO®**

ENG



**EPF-245**

**LED RECHARGEABLE FLASHLIGHT**

**USER GUIDE**

Authorized organization/importer in the Russian Federation: LLC IZOBIL OPT 142701, Moscow region, Vidnoye, st. Olkhovaya, 3, office 31.

Manufacturer: Ningbo Begonia Electronics Co.,Ltd, No.416, Shidai East Road, Taoyuan Street, Ninghai County, Ningbo city.

Organization authorized to accept claims from customers.

The production date and batch number are printed on the product or package.



epilso.ru

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Material:	Aluminum
Size, mm:	146x40 mm
Weight:	212 g (including battery)
LED type:	LUMINUS SST40 10W CREE XPE (green) CREE XPE (red)
Power supply:	Rechargeable battery(removable)
Battery parameters:	18650 Li-Ion, 3.7V, 2200mAh
Charging port:	USB TYPE-C
Input current:	5V 2A
Charging time:	~1.5 h
IP Rating:	IP66

**INCLUDED**

1. EPIISO EPF-245 flashlight
2. EPIISO 18650 2200mAh 3.7V rechargeable battery
3. Lanyard
4. USB - USB Type-C cable
5. Seal rings
6. User guide / Warranty card

**BATTERY REPLACEMENT**

To replace the battery, turn the bottom cover counterclockwise.

Insert the battery with the contact (+) facing the head of the flashlight and the opposite side (-).

**LIGHTING MODES**

- HIGH** – high brightness
- MIDDLE** – medium brightness
- LOW** – low brightness
- STROBE** – strobing light

Press button 1 to switch ON the flashlight. The flashlight will switch ON in HIGH mode. Briefly pressing Button 2 will toggle between the following modes: MIDDLE and LOW.

To activate the STROBE mode, hold down Button 2 in any mode, even when the device is off.

The rotary switch allows you to select the LEDs: basic white (W), red (R), green (G).

Modes	WHITE			
	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
Brightness, Lm	1500	800	140	yes
Operating time, h	1	1.5	6	-
Distance, m	480	230	120	-

**DETAILED DESCRIPTION**



**BATTERY CHARGING**



To charge the battery in the flashlight, unscrew the charge port protection and connect an external power source, such as a USB adapter (not included), using a USB cable. A full charge takes approximately 1.5 hours.

During charging, the LED indicators will flash green. When all 4 LEDs are lit, the battery is fully charged.

- 4 leds – 100% charge; 2 leds – 50% charge;
- 3 leds – 75% charge; 1 led – 25% charge.
- 1 red flashes – battery power is low



Modes	GREEN				RED			
	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
Brightness, Lm	100	55	10	yes	100	35	18	yes
Operating time, h	4	8	48	-	4	8.5	22	-
Distance, m	150	100	40	-	200	110	50	-

**SERVICE AND SAFETY**

If the flashlight is not used for a long period of time, it is necessary to recharge the battery periodically.

Only use batteries specified in the specifications.

Periodically lubricate the seal rings and threaded parts of the flashlight. If the seal rings are damaged, replace them.

Do not disassemble or modify the flashlight, as this may cause damage.

Avoid direct eye exposure to the flashlight beam

The flashlight generates a large amount of heat, causing it to become very hot, be careful.

To prevent accidental activation of the flashlight, it is recommended to use the lock when carrying it.

Do not use the flashlight near flammable substances.

Children under 14 should use the flashlight only under adult supervision.

